

netlife easy; stand-alone Systeme; einfache Planung; einfache Installation; vorgegebene Funktionen; einfache Inbetriebnahme per Fernbedienung, App, DIP, Drehpotis etc.; einfache Bedienung bzw. Konfiguration per Funk in einigen Varianten möglich

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	200W LED
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
Hinweis	Einstellung über Drehpotentiometer
Anwendung	Büro, Besprechungsräume, Flure, Industrie, Nebenräume
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	2,5m	max.5m
Ø max. sitzend[S]	4m	-
Ø max. radial[R]	6m	-
Ø max. tangential[T]	10m	18m

