

## Sterownik+czujnik

Czujnik światła/ruchu do montażu nastropowego. Bezprzewodowy czujnik ruchu z certyfikatem DALI2; kompatybilność z Casambi; wbudowany czujnik światła do automatycznej regulacji światła ciągłego; sterowanie maks. 32 zasilaczami DALI jako grupą; ustawienia i konfigurowanie w aplikacji Casambi; montaż na wysokości 5–16 m. Klatka osłonowa jako wyposażenie opcjonalne

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84508111201
Numer EAN	4020863465545
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności II, CE

## ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Sygnal sterujący	DALI2-broadcast, Tryb bezprzewodowy

## MECHANIKA



Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	101mm x 76mm
Masa (netto)	0.095kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

H	76 mm	Wysokość
D	101 mm	Średnica

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/84508111201>



## LC SYSTEM

## CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife flex
Sygnal sterujący	DALI2-broadcast, tryb bezprzewodowy
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	5m do 16m
App miano	Casambi
Kompatybilność systemu	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Wskazówka	Możliwość połączenia w sieć z innymi sterownikami
Rozbudowa systemu	flex37
Zastosowanie	Przemysł, Logistyka
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Guided Light, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego

## OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	14m	16m
Ø maks.siedzenia[S]	-	-
Ø maks.radialna[R]	30x19m	30x19m
Ø maks.styczne[T]	30x19m	30x19m

