

## Capteur

Capteur lumière/présence pour montage au plafond/dans un luminaire. Capteur de lumière et de présence DALI2 à couverture de présence réglable, encastrable dans les luminaires et/ou les plafonds, pour raccordement aux dispositifs de commande DALI2 et DALIeco; couverture de présence réglable entre 40° et 90° par occulteur intégré; branchement direct au DALI; hauteur de montage 2-5 m. Compatible avec le contrôleur LC-OM DALI PRO CONT-4RTC ou LC-OM DALIeco xx.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501044200
Numéro EAN	4020863460021
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, CE

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolum.de/fr/article/84501044200>

## ÉLECTROTECHNIQUE

Signal de commande	DALI2 (partie 303, 304)
--------------------	-------------------------

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	gris
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Poids (net)	0.04kg
Type de montage	Montage dans un boîtier encastré

## Dimensions

L	48 mm	Longueur
B	15 mm	Largeur
H	17 mm	Hauteur



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 5m
App nom	Osram BT Config; Osram BT Control
Remarque	possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires
Extension du système	easy01S
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Détection de présence, Réglage en fonction de la lumière du jour, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	2,5m	3,5m	5m
Ø max. assis[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangentielle[T]	-	-	-

