

Contrôleur

Dispositif de commande DALI Bluetooth pour montage dans une cavité/un luminaire. Dispositif de commande Bluetooth pour régler par détecteur de lumière du jour et de présence jusqu'à 32 postes DALI DT6 et DT8, possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs et coupleurs de bouton-poussoir, divers modes de fonctionnement modifiables, configuration et commande par application iOS ou Android Osram BT Control, boîtier pour montage dans des vides tels que plafonds suspendus, ou éventuellement dans des boîtiers de luminaire.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501053100
Numéro EAN	4020863369751
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	DALI, DALI DT8

MÉCANIQUE

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
Poids (net)	0.045kg
Type de montage	Montage dans une cavité

Dimensions

L	118 mm	Longueur
B	30 mm	Largeur
H	21 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84501053100>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	DALI
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	32
Communication	Bluetooth
App nom	Osram BT Config; Osram BT Control
Remarque	possibilité de raccorder jusqu'à 4 capteurs DALI ou coupleurs de bouton-poussoir DALI supplémentaires
Extension du système	easy01S
Candidature	Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Salle de classe, Locaux annexes
Fonction	Détection de mouvements*, Fonction corridor*, Détection de présence*, Réglage en fonction de la lumière du jour*, Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle, *possible uniquement avec des accessoires

