netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304)
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passive infrared
Montagehoogte (min/max)	2m naar 5m
App Naam	Osram BT Config; Osram BT Control
Compatibiliteit van het systeem	easy01; easy01C; flex10X; centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	3,5m	5m
Ø max. zittend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radiaal[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangentieel[T]	-	-	-