

## Датчик

Датчик света и присутствия людей для встройки в потолки и светильники. Датчик света и присутствия DALI2 с настройкой области распознавания людей, для встройки в светильники или потолок и подключения к блокам управления DALI2 и DALIeco; область распознавания людей настраивается от 40 до 90° через встроенный оптический затвор; подключение напрямую к DALI; монтажная высота от 2 до 5м. Совместимость с контроллером LC-OM DALI PRO CONT-4RTC или LC-OM DALIeco xx.

## параметры

номер заказа	84501044200
код EAN	4020863460021
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 20, CE

## электротехника

Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304)
--------------------	-------------------------

## Механика

цвет корпуса	серый
размеры (LxWxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
вес (нетто)	0.04kg
Вид монтажа	встройка корпуса

## размеры

L	48 mm	Длина
В	15 mm	Ширина
Н	17 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/84501044200>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy		
Управляющий сигнал	DALI		
Номерной балласт (макс)	32		
коммуникация	Bluetooth		
Сенсорная техника	PIR - passive infrared		
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m		
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control		
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI		
Расширение системы	easy01S		
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения		
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование		

## Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

