

принадлежности - тросовый подвес

Прямоугольная потолочная розетка L=317мм, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм, 2 поперечных троса L=120мм Цвет корпуса серебристый/ прозрачный; Light Control: netlife easy01C; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; указание: Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI; Расширение системы: easy01S; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света\*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. Набор для подвеса со встроенным приемником, розетка с углами, одинарный подвес на стальном тросе с присоединительным проводом 5x0.75кв.мм, подходит для маятниково-подвесных светильников с балластами DALI, для hokal, procube, cubus LED, lens basic Управление и конфигурация через приложение Osram BT Control.

## параметры

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| номер заказа              | 91230125135   |
| код EAN                   | 4020863377756 |
| номер таможенного тарифа  | 94059900      |
| Знак прохождения контроля | Indoor, CE    |

## электротехника

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| проводка | 5x0.75mm <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|

## Механика


|                     |   |
|---------------------|---|
| цвет корпуса        | серебристый/ прозрачный   |
| размеры (LxWxH/DxH) | 317mm x 44.5mm x 39mm   |
| вес (нетто)         | 0.6kg   |
| Вид монтажа         | установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы |

## размеры

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 317 mm  | Длина  |
| В | 44.5 mm | Ширина |
| H | 39 mm   | Высота |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/91230125135>



## LC SYSTEM

## параметры

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Regiolux Классификация  | netlife easy   |
| Управляющий сигнал      | DALI   |
| Номерной балласт (макс) | 32   |
| коммуникация            | Bluetooth  |
| Название приложения     | Osram BT Config; Osram BT Control  |
| указание                | Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI   |
| Расширение системы      | easy01S  |
| приложение              | офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения  |
| Функция                 | Распознавание движения*, коридорная функция*, присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей |

