

Sensor

Sensor Licht/Präsenz für Decken-/Leuchteneinbau. Licht- und Präsenzsensoren mit einstellbarem Präsenz-Erfassungsbereich für den Leuchten- und/oder Deckeneinbau zum Anschluss an das Steuergerät DALIeco Control; Licht- und Präsenzsensoren über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar; Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED; Bewegungserfassungsreichweite einstellbar; Montagehöhe: 2...5m Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800lx (gemessen am Sensor); Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger; Anschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10).

KENNDATEN

Bestellnummer	84501040100
EAN-Nummer	4020863291526
Stat. Waren-Nr.	85176200
Prüfzeichen	IP 20, CE

MECHANIK

Gehäusefarbe	grau
Abmessungen (LxBxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Gewicht (netto)	0.01kg
Montageart	Gehäuseeinbaumontage

Maße

L	48 mm	Länge
B	15 mm	Breite
H	17 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84501040100>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	DALI-broadcast
Anzahl Betriebsgeräte (max)	32
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	2m bis 5m
Fernbedienung	84501041200
Fernbedienung optional	84501042100
Anwendung	Büro, Nebenräume, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure
Funktion	Bewegungserfassung, Präsenzerkennung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Corridor Funktion



ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	2,5m	3,5m	5m
Ø max. sitzend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radial[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangential[T]	-	-	-

